

PROJEKT WYKONAWCZY

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Zadanie: Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru
w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze

Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5,
Zielona Góra dz. nr 127/6

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5,
65-027 Zielona Góra

Budynek położony jest na działce nr 127/6, obręb 17, jednostka ewidencyjna 086201-1 Zielona Góra-miasto.

AUTORZY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS
Projektant: mgr inż. Maciej Bielniak	elektryczna upr. bud. LBS/0099/POOE/12	02.2018	
Opracował: mgr inż. Aleksander Pytel	elektryczna	02.2018	

SPIS ZAWARTOŚCI:

Strona tytułowa	1
I. Spis zawartości	2
II. Spis rysunków	3
III. Opis techniczny	4
IV. Oświadczenie i uprawnienia	23
V. Rysunki	27

SPIS ZAWARTOŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE	4
1.1. Normy i przepisy.....	4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5
2.1. Podstawa opracowania	5
2.2. Stan istniejący	5
2.3. Zakres opracowania	5
3. OPIS PROJEKTU	6
3.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu.....	6
3.2. Funkcje realizowane przez system SSP:.....	6
3.3. Organizacja alarmowania:	6
3.4. Założenia do scenariusza pożarowego:.....	7
3.5. Lokalizacja centrali:	8
3.6. Zasilanie systemu.....	8
3.7. Instalacje	9
3.8. Etapowanie inwestycji	9
3.9. Montaż urządzeń i instalacji.....	11
3.10. Elementy wchodzące w skład systemu.....	12
3.11. Uwagi końcowe	15
4. ODBIÓR PRAC	16
5. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	17
6. KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU	17
7. WYTYCZNE DLA INNYCH INSTALACJI	20
8. OBLICZENIA PARAMETRÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU	21
9. TABELA WEJŚĆ I WYJŚĆ MODUŁÓW STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH	22
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	23
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA NR LBS/0099/POOE/12	24
ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO LOIB NR LBS/IE/0026/13	26

SPIS RYSUNKÓW

Nr rysunku	Nazwa
E-1	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut piwnicy - etap 2
E-2	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut parteru - etap 3
E-3	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut I piętra - etap 4
E-4	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut II piętra - etap 5
E-5	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut III piętra - etap 6
E-6	Schemat instalacji systemu sygnalizacji pożaru - etap 1-6
E-7	Schemat zasilania elektrycznego urządzeń SSP - etap 1-6

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w projekcie są podane jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Normy i przepisy

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007
- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe
- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009
- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006
- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006
- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007
- Wytyczne Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010
- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej
- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5, działka nr 127/6, obręb 17, jednostka ewidencyjna 086201-1 Zielona Góra-miasto.

Następujące dokumenty stanowią integralną część opisu technicznego i należy go rozpatrywać wraz z nimi:

2.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim nr 142/2017 z dnia 13 października 2017r.,
- podkłady architektoniczne budynku,
- wizja lokalna w budynku,
- obowiązujące normy, warunki techniczne i przepisy.

2.2. Stan istniejący

Rozpatrywany obiekt to budynek 5 kondygnacyjny zlokalizowany w centrum Zielonej Góry przy ul. Podgórznej 5. W budynku znajduje się ponad 200 pomieszczeń ok. 150 to pomieszczenia biurowe gdzie pracują ludzie. Budynek wyposażony jest w windę (winda nie jest windą pożarową), oraz 4 wyjścia ewakuacyjne. Obecnie budynek stanowi jedną strefę pożarową. Wielkość strefy pożarowej to łącznie ponad 3700m².

W budynku istnieje instalacja detekcji pożaru w ochronie lokalnej (wybrane pomieszczenia). Projektowana nowa instalacja powinna całkowicie zastąpić istniejącą.

2.3. Zakres opracowania

Przewiduje się ochronę całkowitą obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP) zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006.

3. OPIS PROJEKTU

3.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Ochroną poprzez czujki pożarowe objęte będą wszystkie pomieszczenia biurowo socjalne, z wyłączeniem części toalet. Informacja o powstaniu pożaru przekazana będzie do systemu SSP poprzez czujki pożarowe. Po otrzymaniu informacji z czujek centrala SSP wysteruje: zamknięcie drzwi oddzielających budynek od Oddziału Paszportowego (poza zakresem opracowania), otwarcie drzwi przesuwnych wejściowych w klatce schodowej K1, oraz uruchomi sygnalizatory akustyczne.

Funkcję detekcji pożaru zrealizować należy poprzez zastosowanie pożarowych czujek optyczno - termicznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

Przewiduje się zastosowanie czujek optyczno – termicznych, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym i otwarty płomień. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie elementy adresowalne pętlowe wyposażone są w izolatory zwarc, zabezpieczające system przed uszkodzeniem, oraz automatyczną adresację z poziomu centrali.

Projektowana instalacja oparta będzie na urządzeniach systemu sygnalizacji pożarowej firmy Polon-Alfa. Zaprojektowano adresowalne pętłe dozоровe nadzorowane przez centralę sygnalizacji pożarowej POLON 4900.

3.2. Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,
- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
- zamknięcie przejścia do sąsiedniej strefy pożarowej,
- otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
- odcięcie zaworu gazu, jeśli taki występuje.

3.3. Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje się organizację ogólną dwustopniową alarmowania.

Dla pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące fałszywe alarmy przewidziano możliwość połączenia czujek w jedną strefę dozоровą i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne mylne zadziałania czujek.

Czasy opóźnień T1, T2, T3 należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Komendantem Miejskim PSP w Zielonej Górze i ustawić tak, aby były możliwie najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego,

T3 = 3 min czas opóźnień uruchomienia pożarowych urządzeń alarmowych.

Czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel.

3.4. Założenia do scenariusza pożarowego:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

ALARM I STOPNIA:

- o **Przeszkolony personel** (obsługa) powinna zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II przez wciśnięcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

- o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,
- o wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,
- o zadziałania dwóch lub więcej detektorów,
- o przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących.

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

3.5. Lokalizacja centrali:

Montaż centrali przewidziano w pomieszczeniu Portierni. Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali. W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie pięciu pętli dozorowych typu A centrali, na których zainstalowane będą adresowalne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz moduły kontrolno-sterujące.

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

3.6. Zasilanie systemu

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemności 65 Ah.

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane służbie serwisowej przez nadzór nad instalacją, a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być zmniejszona do wartości odpowiadającej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby serwisowe i awaryjny zespół prądotwórczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Elementy sterowane z modułów umieszczonych na pętli np. sygnalizatory, zasilane mają być z certyfikowanych zasilaczy buforowych wyposażonych w akumulatory umożliwiające utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co

najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Po obliczeniu minimalnej pojemności baterii zasilania rezerwowego należy sprawdzić, czy urządzenie ładujące gwarantuje ponowne naładowanie baterii rozładowanej do jej końcowego napięcia rozładowania do co najmniej 80% jej pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do jej pojemności znamionowej w ciągu następnych 48 godzin.

Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru.

3.7. Instalacje

Linie dozorowe należy wykonać telekomunikacyjnym kablem stacyjnym ekranowanym o izolacji PVC i niepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sygnałowe, sterujące elementami wykonawczymi poprzez podanie napięcia 24VDC, należy wykonać przewodem typu HDGs 2x1,5mm² E90. Przewody te należy układać na trasach lub montować przy pomocy certyfikowanych uchwytów zapewniających klasę odporności ogniowej E90.

Linie kontrolne przekazujące do systemu SSP informacje o stanie poszczególnych elementów należy wykonać telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i niepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych typu YnTKSY 1x2x0,8.

3.8. Etapowanie inwestycji

Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydował będzie Inwestor.

ETAP 1:

- instalacja kompletnej (w pełni wyposażonej) centrali pożarowej,
- wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z połączeniem do centrali w pomieszczeniu portierni.

ETAP 2:

- wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na kondygnacji pierwszej (piwnica) budynku,
- podłączenie jej do centrali (pętla 1),
- programowanie centrali sygnalizacji pożaru dla przyłączonej pętli,
- uruchomienie/uaktualnienie systemu monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

ETAP 3:

- wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na kondygnacji drugiej (parter) budynku,
- podłączenie jej do centrali (pętla 2),
- programowanie centrali sygnalizacji pożaru dla przyłączonej pętli,
- uruchomienie/uaktualnienie systemu monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

ETAP 4:

- wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na kondygnacji trzeciej (I piętro) budynku,
- podłączenie jej do centrali (pętla 3),
- programowanie centrali sygnalizacji pożaru dla przyłączonej pętli,
- uruchomienie/uaktualnienie systemu monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

ETAP 5:

- wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na kondygnacji czwartej (II piętro) budynku,
- podłączenie jej do centrali (pętla 4),
- programowanie centrali sygnalizacji pożaru dla przyłączonej pętli,
- uruchomienie/uaktualnienie systemu monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

ETAP 6:

- wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na kondygnacji piątej (III piętro) budynku,
- podłączenie jej do centrali (pętla 5),
- programowanie centrali sygnalizacji pożaru dla przyłączonej pętli,

- uruchomienie/uaktualnienie systemu monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

3.9. Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

- czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
- odległość instalowania czujek nie powinna być mniejsza niż 0,5 m od ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,
- czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca zadziałanie,
- czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz zapalenie,
- dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,
- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepła,
- dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,
- ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne,
- przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,

- instalację prowadzić w listwach instalacyjnych w przestrzeni międzysufitowej, instalacje w odcinkach pionowych oraz na stropach gdzie nie ma sufitów podwieszanych wykonać podtynkowo (alternatywnie, za zgodą Inwestora, dopuszcza się wykonanie tych instalacji również w listwach instalacyjnych z PVC),
- łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych,
- wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.

3.10. Elementy wchodzące w skład systemu

Centrala:

- **POLON 4900** – centrala sygnalizacji pożarowej

Czujki:

Wielosensorowa czujka DOT-4046

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu temperatury, towarzyszących powstawaniu pożaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła, pozwalają na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pożaru może pojawić się widzialny dym lub następować wzrost temperatury albo oba czynniki jednocześnie. Czujka DOT-4046 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia, jak również kondensacji pary wodnej.

Dane techniczne:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • <i>Napięcie pracy</i> | - 16,5 ÷ 24,6 V |
| • <i>Pobór prądu w stanie dozoru</i> | - ≤ 150 μA |
| • <i>Liczba programowanych trybów pracy</i> | - 4 |
| • <i>Wykrywane pożary testowe:</i> | - od TF1 do TF6 oraz TF8 |
| • <i>Programowanie adresu</i> | - z centrali |
| • <i>Zakres temperatur pracy</i> | - od -25°C do +50°C |

- *Wymiary czujki (z gniazdem)* - Ø 115 x 71 mm
- *Masa* - 0,2 kg

Ręczne ostrzegacze pożarowe:

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętłach dozorowych central interaktywnego systemów sygnalizacji pożarowej POLON 4000 i POLON 6000. Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów natomiast ROP-4001MH – na zewnątrz obiektów.

Dane techniczne:

- *Napięcie pracy* 16,5 ÷ 24,6 V
- *Pobór prądu w stanie dozorowania* < 140 µA
- *Kodowanie adresu automatycznie* z centrali
- *Średnica żył przewodów* 0,8 - 1,2 mm
- *Zapas przewodu do dołączenia* 15 cm
- *Otwór do montażu wtykowego* Ø 80 x 22 mm(min)
- *Szczelność obudowy:*
 - ROP-4001M* IP 30
 - ROP-4001MH* IP 55
- *Zakres temperatur pracy:*
 - ROP-4001M* od -25 oC do +55 oC
 - ROP-4001MH* od -40 oC do +70 oC
- *Wymiary* 102 x 98 x 46 mm
- *Masa:*
 - ROP-4001M* 0,22 kg
 - ROP-4001MH* 0,26 kg

Sygnalizatory konwencjonalne:

SA-K7N

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator ma możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako źródło światła zastosowano zespół diod LED umieszczonych w odbłyśniku. Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne:

- *Napięcie zasilania* 16 - 32,5 V
- *Pobór prądu* < 65 mA
- *Natężenie dźwięku z odl. 1 m* > 100 dB
- *Zakres temperatury pracy* od -25oC do +55oC
- *Szczelność obudowy* IP21C
- *Wymiary* Ø 115 x 76 mm

Elementy kontrolno-sterujące:

EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

Dane techniczne:

- *Napięcie pracy* 16,5 ÷ 24,6 V
- *Pobór prądu w stanie dozorowania* < 165 µA
- *Obciążalność styków przekaźnika* 2 A/30 V, NO lub NC
- *Prąd kontrolny linii sterującej, bocznikujący zestyk NO przekaźnika* max 0,6 mA
- *Opóźnienia zadziałania przekaźnika* 2 s, 30 s, 60 s, 90 s
- *Czas, po którym następuje sprawdzenie zadziałania sterowanego urządzenia* bez określenia, 40 s, 70 s, 130 s
- *Liczba wejść kontrolnych* 2
- *Inicjacja wejścia kontrolnego* styk bezpotencjałowy NO lub NC
- *Max liczba elementów w centrali: POLON 4900* 250
- *Zakres temperatur pracy* od -25°C do +55°C
- *Szczelność obudowy* IP 65
- *Wymiary:*
 - *moduł bez obudowy* 101 x 52 x 19 mm
 - *obudowa 1xEKS* 125 x 96 x 75 mm
- *Doprowadzenie kabli w obudowach:*
 - *przewody linii dozorowej* 2 dławiki PG7
 - *przewody kontrolne lub sterujące* po 1 dławiku PG9 na 1 EKS
- *Masa:*
 - *moduł bez obudowy* 0,1 kg
 - *obudowa 1xEKS* 0,3 kg

3.11. Uwagi końcowe

Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji włącznie z dokumentami odniesienia.

Wszelkie elementy/urządzenia nie ujęte w opisie niniejszego projektu, a ujęte na rysunkach lub nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub zestawieniu materiałów należy traktować jako całość dokumentacji projektowej.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przeprowadzić koordynację z wykonawcami pozostałych branż (m.in. aranżacja pomieszczeń). Ma to na celu usprawnienie prac montażowych.

Nazwy własne podane w projekcie mają charakter poglądowy. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania/zapewnienia ich podstawowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz muszą one zostać zaakceptowane przez Inwestora. Jeżeli proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za ich dokonanie, a w tym m.in. koordynację międzybranżową, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Montaż instalacji i systemów powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) urządzeń producenta. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Po wykonaniu instalacji i systemów należy przeszkolić personel w jego obsłudze. Przeszkolenie powinno być potwierdzone pisemnie przez firmę instalującą systemy i przez osoby szkolone.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała m.in.:

- opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemach/instalacjach.
- listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy powyższych instalacji/systemów.

Powyższe systemy oraz instalacje należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie

z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Przeglądy okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie świadectwa kwalifikacji i wiedzę techniczną.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanych systemów i instalacji muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych lub inne obowiązujące na terenie kraju.

Wszelkie prace prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane przez osoby, które wykazały się znajomością przepisów BHP i posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Po zakończeniu robót wykonać pomiary zgodnie z obowiązującymi normami. Wyniki pomiarów zaprotokołować.

4. ODBIÓR PRAC

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w projekcie są podane jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,
- ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane urządzenia lub certyfikaty,
- protokoły z pomiarów.

oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu.

Uruchamiający powinien sprawdzić czy:

- sposób wykonania instalacji jest zadawalający,
- metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,
- wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte w dokumentacji,
- wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie,
- przeprowadzić procedurę podłączenia z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

5. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej należy umieścić:

- instrukcję obsługi centrali,
- instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojsć do pomieszczeń,
- książkę przeglądów okresowych,
- wykaz osób powiadamianych.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji, wymóg taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

6. KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa codzienna:

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:

- czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozoru lub, czy każde odchylenie od stanu dozoru jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację,
- czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,
- czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to została przywrócona do stanu dozoru.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby:

- przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,
- spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
- sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,
- w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji,
- przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,
- dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (choć każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),
- sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
- dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,
- sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Dokumentacja:

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna.

7. WYTYCZNE DLA INNYCH INSTALACJI

Z postanowienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim nr 142/2017 z dnia 13 października 2017r. jest informacja o konieczności wyposażenia dróg ewakuacyjnych budynku (poziomych i pionowych) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Przy jego projektowaniu i/lub wykonywaniu należy uwzględnić zaprojektowane w tej dokumentacji ręczne ostrzegacze pożarowe.

8. OBLICZENIA PARAMETRÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900

Nr linii	Ogran. prądu	ADC														Łączny prąd dozorowania [mA]	KABEL			Rezystancja linii [Ω]	Pojemność linii [nF]	UWAGI								
		DIO	DOR	DUT	DOP 6001	DOT	TUN	DPR	DUR	ROP	SAL	EKS	EWS	EWK	ACR		DUR 4047 radio	UCS 4000 /6000	Tryb 1 R _k =13k				Tryb 2 R _k =5,6k	Tryb 3 R _k =47k	Tryb 4 R _k =13k	Tryb 5 DOP 40	Tryb 6 R _k =33k	Długość [km]	Rezystancja [Ω/km]	Pojemność [nF/km]
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18				19	20	21	22	23	24	25	26
1	20				46				5		1												7,74	0,8	75	200	60	160	Parametry prawidłowe	
2	20				80				5		2												13,01	1,2	75	200	90	240	Parametry prawidłowe	
3	20				62				5		1												10,14	1	75	200	75	200	Parametry prawidłowe	
4	20				61				5		1												9,99	1	75	200	75	200	Parametry prawidłowe	
5	20				65				5		1												10,59	1,1	75	200	82,5	220	Parametry prawidłowe	
6	20																						0,00				0	0		
7	20																						0,00				0	0		
8	20																						0,00				0	0		
RAZEM		0	0	0	314	0	0	0	25	0	6	0	0	0	0	0	0						/	5,1	/	/	/	/	/	Parametry centrali prawidłowe

OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH												
Liczba linii dozorowych	Wykorzystane linie sygnałowe		Pobór prądu przez urz. zewnętrzne		Pobór prądu łącznie		Wymagany czas pracy	Pojemność akumulatorów				
	LS1	LS2	LS3	LS8	dozorowanie [A]	alarmowanie [A]	dozorowanie [A]	alarmowanie [A]	[h]	[Ah]		
30	31		32		33	34	35		36		37	38
5	2				0	0	0,525	1,825	72	46,455		

9. TABELA WEJŚĆ I WYJŚĆ MODUŁÓW STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH.

Petla	Element	Adres fizyczny	typ	funkcja	urządzenie powiązane	typ przewodu
1	EKS-4001	1/52	rel1	Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych	Zasilacz EN54-2A17LCD	HDGs 2x1,5
			in1	Kontrola stanu zasilacza	Zasilacz EN54-2A17LCD	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			
2	EKS-4001	2/13	rel1	Sygnał otwarcia drzwi	Sterownik drzwi przesuwnych	HDGs 2x1,5
			in1	Otworzenie drzwi	Sterownik drzwi przesuwnych	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			
3	EKS-4001	2/87	rel1	Sygnał otwarcia drzwi	Sterownik drzwi przesuwnych	HDGs 2x1,5
			in1	Otworzenie drzwi	Sterownik drzwi przesuwnych	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			
4	EKS-4001	3/11	rel1	Sygnał zamknięcia drzwi	Sterownik drzwi oddzielenia ppoż.	HDGs 2x1,5
			in1	Zamknięcie drzwi	Sterownik drzwi oddzielenia ppoż.	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			
5	EKS-4001	4/67	rel1	Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych	Zasilacz EN54-2A17LCD	HDGs 2x1,5
			in1	Kontrola stanu zasilacza	Zasilacz EN54-2A17LCD	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			
6	EKS-4001	5/71	rel1	Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych	Zasilacz EN54-2A17LCD	HDGs 2x1,5
			in1	Kontrola stanu zasilacza	Zasilacz EN54-2A17LCD	YnTKSY 1x2x0,8
			in2			

Projektant:

mgr inż. Maciej Bielniak

Opracował:

mgr inż. Aleksander Pytel

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ZIELONA GÓRA, 28 Luty 2018	
ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DN. 07.07.1994 O PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. 207 POZ. 2016 z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM:	
Projekt Wykonawczy:	Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
Lokalizacja:	ul. Podgórna 5, Zielona Góra dz. nr 127/6 obręb 17, jednostka ewidencyjna 086201-1 Zielona Góra-miasto
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, 65-027 Zielona Góra
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.	
BRANŻA	PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Maciej Bielniak upr. bud. LBS/0099/POOE/12


UPRAWNIENIA PROJEKTANTA NR LBS/0099/POOE/12

**ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI
DO LOIIB NR LBS/IE/0026/13**

Zielona Góra ul. Podgórna 5 - 5a

rzut piwnic skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIWNICE											
Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
0-0	Klatka schodowa	13,6 m ²	0-11	Rozdzielnia	15,8 m ²	0-22	Klatka schodowa	9,4 m ²	0-33	Archiwum	14,3 m ²
0-1	Magazyn	11,5 m ²	0-12	Archiwum	46,6 m ²	0-23	Pom.gospodarcze	8,4 m ²	0-34	Archiwum	22,8 m ²
0-2	Magazyn	6,6 m ²	0-13	Klatka schodowa	9,1 m ²	0-24	Komunikacja	3,0 m ²	0-35	Węzeł co.	21,9 m ²
0-3	Korytarz	3,2 m ²	0-14	Archiwum	19,8 m ²	0-25	Komunikacja	24,2 m ²	0-36	Archiwum	27,4 m ²
0-4	Archiwum	16,6 m ²	0-15	Komunikacja	12,3 m ²	0-26	Komunikacja	9,1 m ²	0-37	Archiwum	6,7 m ²
0-5	Filtry powietrza	12,2 m ²	0-16	Archiwum	14,4 m ²	0-27	Komunikacja	3,1 m ²	0-38	Archiwum	15,0 m ²
0-6	Pom.gospodarcze	10,1 m ²	0-17	Magazyn	4,4 m ²	0-28	Komunikacja	17,4 m ²	0-39	Pom.łączności	11,2 m ²
0-7	WC	5,1 m ²	0-18	WC	2,5 m ²	0-29	Komunikacja	35,6 m ²	0-40	Archiwum	34,9 m ²
0-8	WC	5,1 m ²	0-19	Archiwum	9,0 m ²	0-30	Komunikacja	13,1 m ²	0-41	Pom.gospodarcze	22,4 m ²
0-9	Magazyn	33,4 m ²	0-20	Archiwum	11,4 m ²	0-31	Pom.gospodarcze	6,3 m ²	0-42	Pom.gospodarcze	14,6 m ²
0-10	Archiwum	11,6 m ²	0-21	Archiwum	23,5 m ²	0-32	Archiwum	9,9 m ²			
RAZEM										628,5 m²	



LEGENDA: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysuffitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGS 2x1,5mm²

UWAGA:


- Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z połączeniem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydować będzie Inwestor.
- Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczną oraz w przestrzeni międzysuffitowej stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
- Dopuszczalne jest stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor:	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	
Inwestycja:	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6	
Projektant:	mgr inż. Maciej Bielnik upr. bud. LBS/0099/POE/12	
elektryka Opracował:	mgr inż. Aleksander Pytel	
elektryka Tytuł rysunku:	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut piwnicy - etap 2	
Skala:	Data:	Branża:
1:100	02.2018	E
		Nr projektu:
		02/18
		Stadium:
		PW
		Nr rysunku:
		E-1

Zielona Góra ul. Podgórna 5 - 5a

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – I KONDYGNACJA

Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
1-0	Winda	5,4 m ²	1-12	Zaplecze	11,8 m ²	1-24	Komunikacja	17,9 m ²	1-36	Komunikacja	15,5 m ²
1-1	Komunikacja	32,7 m ²	1-13	Klatka schodowa	13,3 m ²	1-25	Komunikacja	36,4 m ²	1-37	Portiernia	10,3 m ²
1-2	Biuro	11,1 m ²	1-14	Biuro	20,2 m ²	1-26	Komunikacja	26,3 m ²	1-38	Biuro	14,5 m ²
1-3	Biuro	11,8 m ²	1-15	Komunikacja	30,9 m ²	1-27	Komunikacja	4,5 m ²	1-39	Biuro	20,3 m ²
1-4	Biuro	11,9 m ²	1-16	Biuro	11,4 m ²	1-28	Biuro	28,7 m ²	1-40	Biuro	16,7 m ²
1-5	Biuro	11,8 m ²	1-17	WC	4,4 m ²	1-29	Biuro	11,1 m ²	1-41	Biuro	19,6 m ²
1-6	Biuro	11,9 m ²	1-18	Centrala telefoniczna	15,2 m ²	1-30	Biuro	11,8 m ²	1-42	Biuro	11,0 m ²
1-7	Biuro	13,0 m ²	1-19	WC	3,1 m ²	1-31	Biuro	12,3 m ²	1-43	Biuro	10,1 m ²
1-8	WC	9,2 m ²	1-20	Biuro	7,8 m ²	1-32	Biuro	11,4 m ²	1-44	Biuro	17,0 m ²
1-9	Biuro	24,4 m ²	1-21	Klatka schodowa	16,3 m ²	1-33	Biuro	12,3 m ²	1-45	Biuro	5,5 m ²
1-10	Biuro	11,3 m ²	1-22	Pom. gospodarcze	4,1 m ²	1-34	Biuro	22,9 m ²	1-46	Klatka schodowa	11,8 m ²
1-11	Biuro	70,8 m ²	1-23	Komunikacja	42,7 m ²	1-35	Biuro	10,3 m ²			
RAZEM 764,7 m²											



rzut parteru skala 1:100

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysufitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGs 2x1,5mm²

UWAGA:


- Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z połączeniem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydować będzie Inwestor.
- Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczną oraz w przestrzeni międzysufitowej stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	
Inwestycja	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6	
Projektant	mgr inż. Maciej Bieliński upr. bud. LBS/0099/POE/12	podpis
elektryka	mgr inż. Aleksander Pytel	podpis
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut parteru - etap 3		
Skala:	Data:	Branda:
1:100	02.2018	E 02/18
		Stadium:
		PW
		Nr rysunku:
		E-2


Zielona Góra ul. Podgórna 5 - 5a

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – II KONDYGNACJA (I piętro)

Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
2-0	Winda	5,4 m ²	2-13	Biuro	12,5 m ²	2-26	Biuro	25,9 m ²	2-39	Biuro	11,2 m ²
2-1	Klatka schodowa	50,0 m ²	2-14	Biuro	13,5 m ²	2-27	Biuro	7,8 m ²	2-40	Biuro	13,3 m ²
2-2	Biuro	12,2 m ²	2-15	Biuro	11,4 m ²	2-28	Komunikacja	42,7 m ²	2-41	Biuro	22,8 m ²
2-3	Biuro	11,9 m ²	2-16	Biuro	11,7 m ²	2-29	Komunikacja	17,9 m ²	2-42	Biuro	13,1 m ²
2-4	Biuro	11,7 m ²	2-17	Biuro	11,1 m ²	2-30	Komunikacja	36,4 m ²	2-43	Biuro	24,7 m ²
2-5	Biuro	12,3 m ²	2-18	Klatka schodowa	13,3 m ²	2-31	Klatka schodowa	47,5 m ²	2-44	Biuro	11,8 m ²
2-6	Biuro	12,8 m ²	2-19	Biuro	11,3 m ²	2-32	Biuro	17,4 m ²	2-45	Biuro	12,1 m ²
2-7	Biuro	12,8 m ²	2-20	Biuro	8,8 m ²	2-33	Biuro	12,4 m ²	2-46	Biuro	12,0 m ²
2-8	Biuro	10,6 m ²	2-21	Korytarz	6,0 m ²	2-34	Biuro	27,2 m ²	2-47	Biuro	11,6 m ²
2-9	WC	9,7 m ²	2-22	Korytarz	20,1 m ²	2-35	Biuro	10,6 m ²	2-48	Biuro	12,5 m ²
2-10	Pom. socjalne	13,7 m ²	2-23	Biuro	11,4 m ²	2-36	Biuro	11,9 m ²	2-49	Biuro	16,0 m ²
2-11	WC	10,1 m ²	2-24	Biuro	7,6 m ²	2-37	Biuro	12,6 m ²			
2-12	Biuro	11,8 m ²	2-25	WC	3,4 m ²	2-38	Biuro	11,7 m ²			
RAZEM 770,2 m²											



rzut I piętra skala 1:100



LEGENDA: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysufitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGS 2x1,5mm²

UWAGA:


1. Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z połączeniem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydować będzie Inwestor.
2. Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczną oraz w przestrzeni międzysufitowej stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
3. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor:	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	
Inwestycja:	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6	
Projektant:	mgr inż. Maciej Bieliński upr. bud. LBS/0099/POE/12	podpis
elektryka:	mgr inż. Aleksander Pytel	podpis
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut I piętra - etap 4		
Skala:	Data:	Branża:
1:100	02.2018	E
Nr projektu:	Stadium:	Nr rysunku:
02/18	PW	E-3

Zielona Góra ul. Podgórna 5 - 5a

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – III KONDYGNACJA (II piętro)

Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
3-0	Winda	5,4 m ²	3-12	Biuro	25,2 m ²	3-24	Gabinet badań	7,4 m ²	3-36	Biuro	24,5 m ²
3-1	Klatka schodowa	50,0 m ²	3-13	Biuro	12,5 m ²	3-25	Sala terapeutyczna	26,5 m ²	3-37	Sekretariat	12,9 m ²
3-2	Biuro	12,4 m ²	3-14	Biuro	12,6 m ²	3-26	Gabinet badań	7,6 m ²	3-38	Biuro	11,3 m ²
3-3	Biuro	11,1 m ²	3-15	Biuro	11,4 m ²	3-27	Komunikacja	42,7 m ²	3-39	Sala konferencyjna	36,9 m ²
3-4	Biuro	11,2 m ²	3-16	Biuro	11,7 m ²	3-28	Komunikacja	17,9 m ²	3-40	Biuro	12,4 m ²
3-5	Biuro	12,2 m ²	3-17	Klatka schodowa	13,3 m ²	3-29	Komunikacja	36,4 m ²	3-41	Biuro	12,2 m ²
3-6	Biuro	12,3 m ²	3-18	Gabinet badań	7,3 m ²	3-30	Klatka schodowa	47,5 m ²	3-42	Biuro	25,0 m ²
3-7	Biuro	12,3 m ²	3-19	Sekretariat	15,9 m ²	3-31	Biuro	16,8 m ²	3-43	Sekretariat	12,0 m ²
3-8	Biuro	11,7 m ²	3-20	Korytarz	7,5 m ²	3-32	Biuro	12,1 m ²	3-44	Biuro	12,1 m ²
3-9	WC	9,7 m ²	3-21	Gabinet badań	7,5 m ²	3-33	Biuro	11,5 m ²	3-45	Biuro	13,7 m ²
3-10	Pom.socjalne	13,6 m ²	3-22	Korytarz	19,4 m ²	3-34	Biuro	13,0 m ²	3-46	Biuro	11,7 m ²
3-11	WC	10,1 m ²	3-23	WC	3,1 m ²	3-35	Biuro	11,1 m ²	3-47	Biuro	16,3 m ²
RAZEM										770,9 m²	



rzut II piętra skala 1:100

LEGENDA: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysufitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGS 2x1,5mm²

UWAGA:


1. Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z łącznikiem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydować będzie Inwestor.
2. Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczną oraz w przestrzeni międzysufitowej stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
3. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra		
Inwestycja	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6		
Projektant	mgr inż. Maciej Bielnik upr. bud. LBS/0099/POE/12		
elektryka Opracował	mgr inż. Aleksander Pytel		podpis
elektryka Tytuł rysunku:	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut II piętra - etap 5		
Skala:	Data:	Branda:	Nr projektu:
1:100	02.2018	E	02/18
			Stadium:
			PW
			Nr rysunku:
			E-4

Zielona Góra ul. Podgórna 5 - 5a

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – IV KONDYGNACJA (III piętro)

Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Oznaczenie pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
4-0	Winda	5,4 m ²	4-14	Biuro	12,6 m ²	4-28	Korytarz	17,9 m ²	4-42	Biuro	12,6 m ²
4-1	Klatka schodowa	50,0 m ²	4-15	Biuro	13,1 m ²	4-29	Korytarz	36,4 m ²	4-43	Biuro	12,3 m ²
4-2	Biuro	13,3 m ²	4-16	Biuro	13,3 m ²	4-30	Klatka schodowa	47,5 m ²	4-44	Biuro	12,4 m ²
4-3	Biuro	12,0 m ²	4-17	Biuro	10,3 m ²	4-31	Biuro	16,4 m ²	4-45	Biuro	13,1 m ²
4-4	Biuro	11,6 m ²	4-18	Klatka schodowa	13,3 m ²	4-32	Biuro	12,3 m ²	4-46	Biuro	12,0 m ²
4-5	Biuro	13,7 m ²	4-19	Biuro	12,2 m ²	4-33	Biuro	11,5 m ²	4-47	Biuro	12,2 m ²
4-6	Biuro	10,9 m ²	4-20	Biuro	9,4 m ²	4-34	Biuro	13,9 m ²	4-48	Biuro	12,0 m ²
4-7	Biuro	13,4 m ²	4-21	Korytarz	19,3 m ²	4-35	Biuro	10,7 m ²	4-49	Biuro	13,0 m ²
4-8	Biuro	12,3 m ²	4-22	Biuro	12,1 m ²	4-36	Biuro	13,1 m ²	4-50	Biuro	16,7 m ²
4-9	WC	9,9 m ²	4-23	Biuro	7,5 m ²	4-37	Biuro	12,3 m ²	4-51	K - Korytarz	3,2 m ²
4-10	Pom. socjalne	14,9 m ²	4-24	WC	3,0 m ²	4-38	Biuro	25,0 m ²	4-52	PG - Pom. gospodarcze	0,7 m ²
4-11	WC	10,4 m ²	4-25	Biuro	27,2 m ²	4-39	Biuro	11,6 m ²			
4-12	Biuro	12,7 m ²	4-26	Biuro	12,8 m ²	4-40	Biuro	10,1 m ²			
4-13	Biuro	12,6 m ²	4-27	Korytarz	42,7 m ²	4-41	Biuro	11,5 m ²			
RAZEM											782,4 m²



rzut III piętra skala 1:100

LEGENDA: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU


- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysufitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGs 2x1,5mm²

UWAGA:


- Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z łącznikiem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydować będzie Inwestor.
- Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczną oraz w przestrzeniach zamkniętych stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	
Inwestycja	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6	
Projektant	mgr inż. Maciej Bielnik upr. bud. LBS/0099/POE/12	podpis
elektryka	mgr inż. Aleksander Pytel	podpis
elektryka		podpis
Tytuł rysunku: Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - rzut III piętra - etap 6		
Skala:	Data:	Branda:
1:100	02.2018	E
Nr projektu:	Stadium:	Nr rysunku:
02/18	PW	E-5


pion techniczny dla instalacji SSP




SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - PIWNICA - ETAP 2




SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - PARTER - ETAP 3




SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - PIĘTRO I - ETAP 4



SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - PIĘTRO II - ETAP 5



SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - PIĘTRO III - ETAP 6



CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - ETAP 1

Centrala pożarowa 4900 wyposażona m.in w:
 - Panel obsługi
 - Drukarka zdarzeń
 - Moduł sieciowy MSI-48
 - Moduł dodatkowych pętli dozoru MSL-2M
 - Kpl. akumulatorów w obudowie OA 62 2x65Ah 12V

Zasilanie elektryczne centrali (zasilacz z panelu rozdzielnicy, wyprowadzić nowy obwód)

LEGENDA:


SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni międzysufitowej
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046 w gnieździe G-40 - montaż w przestrzeni pod podłogą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, natynkowy IP30
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- Zasilacz pożarowy EN54-2A17LCD
- Element kontrolno-stwierdzający EKS-4001
- Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgałęźna lub z bezpiecznikiem jeśli jest sygnalizator
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGs 2x1,5mm²

UWAGA:

1. Instalacja została zaprojektowana tak aby każdy z etapów można było wykonać w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. Warunkiem niezbędnym jest wykonanie etapu 1 w pierwszej kolejności (instalacja centrali pożarowej oraz wykonanie pionowej trasy głównej dla wszystkich kondygnacji wraz z połączeniem do centrali). Kolejność wykonania pozostałych etapów jest dowolna, decydował będzie Inwestor.
2. Dla czujek montowanych w przestrzeniach zamkniętych tj. pod podłogą techniczna oraz w przestrzeni międzysufitowej stosować wskaźniki zadziałania WZ-31 montowane w danym pomieszczeniu.
3. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych, wydajności oraz parametrów technicznych określonych w projekcie.

Investor	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	
Inwestycja	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6	
Projektant	mgr inż. Maciej Bieliński opr. bud. LBS/0099/POOE/12	
elektryka Opracował	mgr inż. Aleksander Pytel	
elektryka		
Tytuł rysunku: Schemat instalacji systemu sygnalizacji pożaru - etap 1-6		
Skala:	Data: 02.2018	Branka: E
	Nr projektu: 02/18	Stadium: PW
		Nr rysunku: E-6



NR OBW.	POŻ-1
OPIS	ZASILANIE URZĄDZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
MOC [kW]	0,1 [kW]

UWAGA:

- Zasilanie elektryczne poszczególnych elementów systemu sygnalizacji pożaru wykonać w oparciu o schemat.
- Zasilenia wymagają:
 - Centrala SSP – pomieszczenie 1-37 (nr 5) na parterze (etap 1)
 - Zasilacz pożarowy – korytarz 0-28 w piwnicy (etap 2)
 - Zasilacz pożarowy – korytarz 3-28 na II piętrze (etap 5)
 - Zasilacz pożarowy – korytarz 4-28 na III piętrze (etap 6)
- W lokalnej (najbliższej) rozdzielni elektrycznej zabudować wyłącznik nadprądowy oraz wyprowadzić z niego obwód dla zasilania projektowanego urządzenia.
- Instalację prowadzić w miarę możliwości p/t lub w porozumieniu z Inwestorem w listwach instalacyjnych z PVC n/t.

Inwestor	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra				
Inwestycja	Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, Zielona Góra, dz. nr 127/6				
Projektant	mgr inż. Maciej Bielniak upr. bud. LBS/0099/POOE/12	podpis			
Opracował	mgr inż. Aleksander Pytel	podpis			
Tytuł rysunku: Schemat zasilania elektrycznego urządzeń SSP - etap 1-6					
Skala:	Data:	Branża:	Nr projektu:	Stadium:	Nr rysunku:
- : -	02.2018	E	02/18	PW	E-7